

## 品名： UT-P04 无源探头 100MHz

### 产品特性及特点：

探头系数：（1:1/10:1）

带 宽：100MHz

输入电阻：1×:1MΩ ±2%，10×:10MΩ ±2%

工作电压：1×:300Vpp，10×:600Vpp

应 用：UTD2082CE、UTD2102CE、UTD2102CEL、UTD2072CEX、UTD2102CEX、UTD2102CM、  
UTD4082C、UTD4102C、UTD4104C、UTD4102CM、UPO2102CS、UPO2104CS

数 量：1PCS

