

HK-SG-1124 (LoRa) 火灾声光报警器



HK-SG-1124火灾声光报警器是火灾报警系统中一款警报设备。该设备安装在公共场所，当有火灾发生后，该设备会发出声、光报警信号，警示现场人员及时疏散至安全场所。

- 支持通过LoRa通讯方式联网使用。
- 支持报警声光联动。
- 支持电池欠压报警、主电异常报警、防拆报警、通讯异常等功能检测与指示。
- 支持远程消警。
- 使用测试功能，用户自检设备工作状态。



规格参数

报警指示灯	3个：启动、通讯、故障
通讯方式	LoRa
报警音量	75 dB~100 dB@3 m (A计权)
电池设计寿命	待机:5年，报警:可持续60分钟
安装方式	壁挂式
材质	ABS
执行标准	GB26851-2011
报警方式	声、光报警
工作电流	待机 $\leq 5\mu\text{A}$, 报警 $\leq 130\text{mA}$
使用环境	温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 95\%\text{RH}$ 不结露
外形尺寸	L 162 mm $\times$ W 112 mm $\times$ H 67 mm (带无线底座)
重量	318g(带无线底座)
通讯距离	室内普通墙体3 ~ 5堵、承重墙1 ~ 2堵；楼道20m~40m
信号查询	支持
防拆报警	支持
欠压报警	支持
复位	支持
自检	支持

订货型号

火灾声光报警器-HK-SG-1124(LoRa)(经销专代)

火灾声光报警器-HK-SG-1124(LoRa)(经销)

外形尺寸

